

BAGAS1A	GOMSO2A	KUDEX1A
MALOB2A	NOLSA1A	TURPU3A



CAMBIO:

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

PISTA 15

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS SID:

- Prohibido el viraje antes del extremo de salida de pista (DER).
- En el viraje inicial hacia la derecha a 2100 ft, los valores de IAS MAX se ajustarán a la siguiente tabla:

ALABEO	15°	20°
IAS MAX en viraje (kt)	185	210

SALIDA BAGAS UNO ALPHA (BAGAS1A)

Subir en rumbo magnético 166° hasta alcanzar 2100 ft. Virar a la derecha (IAS MAX en viraje según tabla) para seguir R-030 PAP directo a DVOR/DME PAP. Virar a la derecha a rumbo magnético 315° (IAS MAX en viraje 250 kt) para interceptar y seguir R-269 PPN directo a BIBEL. Virar a la derecha para seguir arco 10.0 DME PPN hasta interceptar R-310 PPN. Virar a la izquierda para interceptar y seguir R-321 PPN directo a PODUX. Continuar por R-321 PPN directo a cruzar BAGAS a FL095 o superior.

Pendiente mínima de ascenso 8.0% hasta 5000 ft.

SALIDA GOMSO DOS ALPHA (GOMSO2A)

Subir en rumbo magnético 166° hasta alcanzar 2100 ft. Virar a la derecha (IAS MAX en viraje según tabla) para seguir R-030 PAP directo a DVOR/DME PAP. Virar a la derecha a rumbo magnético 315° (IAS MAX en viraje 210 kt) para interceptar y seguir R-269 PPN directo a BIBEL. Virar a la derecha para seguir arco 10.0 DME PPN hasta interceptar R-017 PPN. Virar a la izquierda (IAS MAX en viraje 210 kt) para interceptar y seguir R-029 PPN directo a cruzar GOMSO a FL085 o superior.

Pendiente mínima de ascenso 8.0% hasta 5000 ft.

SALIDA KUDEX UNO ALPHA (KUDEX1A)

Subir en rumbo magnético 166° hasta alcanzar 2100 ft. Virar a la derecha (IAS MAX en viraje según tabla) para seguir R-030 PAP directo a DVOR/DME PAP. Virar a la derecha a rumbo magnético 315° (IAS MAX en viraje 250 kt) para interceptar y seguir R-269 PPN directo a BIBEL. Directo a cruzar KUDEX a FL085 o superior.

Pendiente mínima de ascenso 8.0% hasta 5000 ft.

SALIDA MALOB DOS ALPHA (MALOB2A)

Subir en rumbo magnético 166° hasta alcanzar 2100 ft. Virar a la derecha (IAS MAX en viraje según tabla) para seguir R-030 PAP directo a DVOR/DME PAP. Virar a la derecha a rumbo magnético 315° (IAS MAX en viraje 250 kt) para interceptar y seguir R-269 PPN directo a BIBEL. Virar a la derecha para seguir arco 10.0 DME PPN hasta interceptar R-291 PPN. Virar a la izquierda para interceptar y seguir R-302 PPN directo a cruzar MALOB a FL100 o superior.

Pendiente mínima de ascenso 8.0% hasta 5000 ft.

Pendiente mínima de ascenso 5.0% desde 5000 ft hasta FL100.

SALIDA NOLSA UNO ALPHA (NOLSA1A)

Subir en rumbo magnético 166° hasta alcanzar 2100 ft. Virar a la derecha (IAS MAX en viraje según tabla) para seguir R-030 PAP directo a DVOR/DME PAP. Virar a la derecha a rumbo magnético 250° (IAS MAX en viraje 250 kt) para interceptar y seguir R-205 PPN directo a cruzar NOLSA a FL085 o superior.

Pendiente mínima de ascenso 8.0% hasta 5000 ft.

SALIDA TURPU TRES ALPHA (TURPU3A)

Subir en rumbo magnético 166° hasta alcanzar 2100 ft. Virar a la derecha (IAS MAX en viraje según tabla) para seguir R-030 PAP directo a DVOR/DME PAP. Virar a la derecha a rumbo magnético 315° (IAS MAX en viraje 250 kt) para interceptar y seguir R-269 PPN directo a BIBEL. Virar a la derecha para seguir arco 10.0 DME PPN hasta interceptar R-291 PPN. Virar a la derecha para interceptar y seguir R-302 PPN directo a DVOR/DME PPN. Proceder por R-114 PPN directo a cruzar TURPU a FL065 o superior.

Pendiente mínima de ascenso 8.0% hasta 5000 ft.

OBSTÁCULOS CERCANOS QUE PENETRAN LA OIS

OBS	RWY	LAT	LON	HGT (ft)	ELEV (ft)
Pararrayos	15	424530.4N	0013824.6W	130	1575
Árbol	15	424540.6N	0013815.1W	33	1538
Chimenea sobre edificio	15	424530.5N	0013824.6W	121	1566
Edificio	15	424530.2N	0013824.3W	121	1566
Antena sobre edificio	15	424528.7N	0013800.5W	76	1603
Chimenea sobre edificio	15	424529.4N	0013800.6W	65	1590
Farola	15	424534.0N	0013808.8W	59	1561
Edificio	15	424528.4N	0013800.4W	61	1588
Antena sobre edificio	15	424533.7N	0013806.9W	63	1563
Edificio	15	424532.9N	0013805.7W	58	1565
Chimenea sobre edificio	15	424533.6N	0013807.1W	63	1561
Farola	15	424532.7N	0013807.0W	58	1562
Edificio	15	424524.7N	0013759.8W	43	1591
Edificio	15	424521.8N	0013806.9W	27	1591
Chimenea sobre edificio	15	424520.0N	0013801.5W	36	1601
Árbol	15	424533.6N	0013811.2W	51	1553
Edificio	15	424520.7N	0013802.6W	24	1595
Antena sobre edificio	15	424520.6N	0013801.1W	37	1597
Chimenea sobre edificio	15	424520.6N	0013801.3W	33	1594
Árbol	15	424536.5N	0013810.6W	54	1545
Edificio	15	424531.8N	0013825.5W	98	1541
Antena sobre edificio	15	424521.6N	0013800.8W	45	1588
Antena sobre edificio	15	424521.4N	0013801.0W	39	1588

OBSTÁCULOS SIGNIFICATIVOS

OBS	RWY	LAT	LON	HGT (ft)	ELEV (ft)
Aerogenerador	15	424309.1N	0014144.9W	226	3522
Aerogenerador	15	424305.6N	0014146.9W	222	3505
Aerogenerador	15	424257.8N	0014152.6W	224	3456
Terreno	15	424300.0N	0014150.0W	-	3252
Torre eléctrica	15	424405.4N	0013920.2W	135	1901
Vegetación	15	424356.0N	0013731.3W	45	1859
Terreno	15	424114.3N	0013754.9W	-	2668
Vegetación	15	424356.7N	0013732.0W	52	1848
Terreno	15	424123.1N	0013743.7W	-	2609
Terreno	15	424132.7N	0013733.6W	-	2557
Torre eléctrica	15	424301.7N	0013933.0W	127	2060
Terreno	15	424048.8N	0013828.4W	-	2701